

TA-1060

Amplificatore P.A.
da 60 Watt

TA-1120

Amplificatore P.A.
da 120 Watt



CARATTERISTICHE GENERALI

- Due modelli da 60 a 120 W
- Ingresso micro 1 sul frontale prioritario
- Ingressi 2/3 linea/micro XLR Phantom
- Ingresso 4 linea/micro RCA/Jack 6,3
- Ingresso 5 linea/phono RCA/Jack 6,3
- Telephone Input, per il collegamento a telefoni predisposti, per chiamate prioritarie
- Ingresso Mic 1, Chime (avviso 4 toni) e Sirena sono prioritari su tutti gli altri segnali (ecc. Telephone). E' possibile regolare la soglia d'intervento del mute sul pannello posteriore.
- Pre/out per collegare amplificatori esterni
- Remote Chime per l'attivazione a distanza del Chime (avviso 4 toni) durante gli annunci.
- Uscite a 4-8 ohm e linea 70/100V.
- 4 Speaker selectors con commutazione 1/2/3/4 zone.

Possibilità di inserire optional:



PS-100

Base microfonica P.T.T.

Microfono con capsula dinamica unidirezionale
Priorità e Chime automatico inserendo il microfono

Adatto per i modelli:

TA-1060 - TA-1120 - TA-1240

Accessori utili



RMK-100

Staffe di fissaggio rack 19"
per amplificatori TA1060-TA1120

CARATTERISTICHE TECNICHE	TA-1060	TA-1120
Potenza nominale (THD 1%)	60 W	120 W
Risposta in freq. (+/-3dB)	80 Hz - 15 kHz	80 Hz - 15 kHz
THD a 1kHz (Pot. nom.)	0,2%	0,2%
Controllo toni	±10 dB a 100Hz-10kHz	±10 dB a 100Hz-10kHz
Rapporto Segnale/Rumore	Linea 70dB - Mic 60dB	Linea 70dB - Mic 60dB
Sensibilità ingressi	Mic: 3 mV - Linea: 300 mV - Phono: 2,4 mV	Mic: 3 mV - Linea: 300 mV - Phono: 2,4 mV
Alimentazione	230 V - 24 V dc	230 V - 24 V dc
Dimensioni (LxAxP)	420x110x320 mm	420x110x320 mm
Peso	10 kg	12 kg

Pannello posteriore

